



ClickShare sprawia, że dołączenie się do systemu wideo sali konferencyjnej będzie kwestią naciśnięcia jednego przycisku. To udogodnienie nie tylko pomaga prelegentowi zacząć wyświetlać prezentację w kilka sekund, ale również pozwala innym uczestnikom spotkania brać w nim bardziej aktywny udział. Takie rozwiązanie zwiększa efektywność spotkania i usprawnienia proces podejmowania decyzji.

Jak to działa

Standardowy zestaw ClickShare składa się z czterech zasilanych przez USB nadajników (Przycisków), eleganckiej podstawki pod nadajniki oraz jednostki bazowej (odbiornik). Jednostka bazowa połączona jest na stałe z systemem wideo sali konferencyjnej i odpowiada za cały proces przetwarzania sygnałów. W celu umożliwienia prezentacji na systemie wideo w sali konferencyjnej, wystarczy, że użytkownik podłączy Przycisk do złącza USB swojego komputera PC lub MAC. Po naciśnięciu Przycisku pulpit komputera użytkownika zostanie bezprzewodowo przesłany do jednostki bazowej i wyświetlony na systemie wideo. ClickShare nie zmienia rozdzielczości ekranu komputera, z którego obraz jest wyświetlany. Obraz pulpitu zostaje automatycznie dopasowany w optymalny sposób do rozdzielczości systemu wideo.

Pewność i współpraca

ClickShare po prostu działa. To wydaje się oczywiste, lecz biorąc pod uwagę czas tracony na próby podłączenia laptopa do wyświetlacza w sali konferencyjnej, oznacza olbrzymią ulgę dla prowadzącego prezentację. Zapewnia mu większe poczucie pewności siebie, a tym samym pozwala na lepszą prezentację. ClickShare umożliwia również innym uczestnikom spotkania wzięcie w nim aktywnego udziału. Wszystko to bez potrzeby przepinania kabli czy przegrywania danych na pendrive. Wystarczy dołączyć Przycisk ClickShare do kolejnego laptopa i po jego przyciśnięciu obraz pulpitu z tego komputera również pojawi się na ekranie. Maksymalnie czterech uczestników jednocześnie może wyświetlać obrazy na ekranie.

Zestaw ClickShare

Zestaw zawiera podstawkę na przyciski, cztery przyciski oraz jednostkę bazową. Dodatkowe komponenty sprzedawane są oddzielnie.

Specyfikacja techniczna

Wspierane systemy operacyjne	Windows XP Pro, Vista Pro and Windows 7 Pro 32 & 64 bit, Windows 8 and 8 Pro Mac OS X 10.6, 10.7, 10.8
Wyjścia wideo	DisplayPort, Single link DVI-I VGA (poprzez dołączoną przejściówkę) W trybie "Dual screen", połączenie możliwe w konfiguracji DVI oraz DisplayPort lub VGA oraz DisplayPort.
Ilość klatek na sekundę	30 (firmware V1.03.00.0001 i nowsze)
Maksymalna rozdzielczość wyjściowa	DVI WUXGA (1920x1600) (format 2560x1080 dostępny dla firmware v01.02.00.09 i nowszych)
Maksymalna rozdzielczość wejściowa	2048x1536 (QXGA)
Głośność pracy	28dB
Ilość połączeń wyświetlanych	do 4
Ilość obsługiwanych połączeń	do 64
Audio	Audio dostępne od firmware v01.02.00.09 i nowszych
Obsługa iPad, iPhone	Dostępna przez aplikację ClickShare dla statycznego kontentu lub opcjonalny ClickShare Link i AppleTV dla kontentu dynamicznego. Firmware v01.02.00.09 lub nowszy.
Protokół autoryzacji	WPA2-PSK
Szyfrowanie	AES CCMP
Protokoły transmisji bezprzewodowej	IEEE 802.11 a/g/n
Zasięg	Maksymalnie 30m (zakładając, że pomiędzy nadajnikiem a stacją bazową nie ma przeszkód)
Pasmo pracy	2,4GHz oraz 5GHz
Złącza	1x Ethernet LAN 4x (tył) + 1x (przód) USB Line-out przez mini jack (3.5mm) Line-in przez mini jack (3.5mm)
Zakres temperatur	Praca: +5°C to +40°C (+41°F to +104°F) Składowanie: -20°C to +60°C (-4°F to +140°F)
Wilgotność	Składowanie: 0 to 90% bez kondensacji Praca: 0 to 85% bez kondensacji
Wysokość pracy	Maksymalnie 3000m NPM
Wymagania systemowe	PC minimalne: •CPU: Intel Pentium Dual Core E2140 – 2 * 1600 Mhz (lub odpowiednik) •Pamięć: 1024 MB RAM •OS: Windows XP Pro/Home (SP3) (Windows Vista/7 wspierane lecz wymagana większa ilość RAM) PC rekomendowane: •CPU: Intel Core 2 Duo E4600 – 2 * 2400 Mhz (lub ekwiwalent) •Pamięć: 2048 MB RAM •OS: Windows XP Pro/Home, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 MAC •CPU: Intel Core 2 Duo •Pamięć: 2048 MB RAM •OS: Mac OS X 10.6, 10.7, 10.8 iOS 5.22 lub nowsze Android 4.0 lub nowsze
Wymiary stacji bazowej	181mm (wraz z antenami) x 260mm x 276mm (Min.)
Waga stacji bazowej	2,6kg
Wymiary przycisku	16,3mm x 59,3mm x 162,5mm (Min.)
Pobór prądu przycisku	Zasilane przez port USB 5V DC 350mA Typowy 500mA Maksymalny
Waga przycisku	75g

Barco nv
Pres. Kennedypark 35, B-8500 Kortrijk
Europe, Middle East, Africa +32 56 26 20 09

Sierpień 2013

DLP™ jest znakiem towarowym Texas Instruments
Barco jest firmą z certyfikatem ISO 9001
Specyfikacje techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
Najbardziej aktualną wersję ulotki można znaleźć na www.barco.com

Autoryzowany Dystrybutor
AB-Micro Sp. z o.o.
02-777 Warszawa, ul. Kulczyńskiego 14
tel. +48 22 545 15 00
www.abmicro.pl

BARCO

Visibly yours